

Scheda tecnica:

Centronics Line Driver Set



Cod. art.: 20001

EUR 318.00*Prezzo netto per
utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

Attivare la stampante a più di 1000 metri di distanza

Il Centronics Line Driver Set permette di collegare una stampante in parallelo ad una distanza max. di 1000 metri. La separazione galvanica integrata evita le correnti di compensazione tra gli apparecchi collegati che possono determinare disturbi della trasmissione.

Proprietà

Interfacce:

- **1 x entrata Centronics**
 - Presa Centronics a 36 poli
- **1 x uscita Centronics**
 - Connettore Centronics a 36 poli
- **Separazione galvanica tra entrata e uscita**
 - Tensione di isolamento 500V DC

Management e connettività:

- **La stampante e il computer possono essere collegati a diversi circuiti elettrici**
- **Insensibili alle radiazioni di disturbo**
- **Utilizzabili anche in ambienti industriali**
- **Un attuatore per ciascuna delle due estremità del cavo**
 - Centronics > RS422 ----- RS422 > Centronics
- **Velocità di trasmissione: ca. 8000 caratteri al secondo**

Alimentazione di tensione:

- **Alimentazione esterna**
 - attraverso alimentatori a spina forniti in dotazione (solo con presa Euro)

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
 - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

♥ Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni:

| | |
|----------------------------|---|
| Porta parallela 1: | presa Centronics a 36 poli |
| Porta parallela 2: | connettore Centronics a 36 poli, Attuatore inseribile direttamente sulla stampante |
| Separazione galvanica: | Tensione di isolamento min. 500V DC |
| Velocità di trasmissione: | 8 kcps |
| Distanza max.: | 1000 m |
| Tensione di alimentazione: | 5V DC |
| Corrente assorbita: | tip. 150 mA |

Collegamento dell'alimentazione: connettore jack, 2,5 mm di diametro

Indicatori: 1 LED power

Alloggiamento e altri dati:

| | |
|----------------------------|---|
| Alloggiamento: | Alloggiamento in plastica 124 x 74 x 21 mm (lung. x largh. x alt.) Alloggiamento in plastica 75 x 61 x 20 mm (lung. x largh. x alt.) |
| Classe di protezione: | IP20 |
| Peso: | ca. 750 g incl. alimentatori |
| Temperatura ambiente: | Stoccaggio: 0..+70°C Funzionamento: 0..+40°C |
| Umidità dell'aria ammessa: | 5 - 95% di umidità relativa, senza formazione di condensa |
| Dotazione fornita: | Centronics Line Driver Set 2 alimentatori a spina per applicazione ufficio (solo con presa Euro) |

Accessori

*Prezzo unitario netto
utilizzatori professionali

Accessori per cavi e connettori

Cavo per stampante parallela PC, 2 m

11822

9.50€



* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



www.WuT.de

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)