

Scheda tecnica:

Adattatore 2 computer Centronics



Cod. art.: 25210

Questo articolo purtroppo non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

2 PC condividono una stampante.

Proprietà

Dati generali

- Più PC condividono una stampante
- nessuna "installazione"
 - inserimento uguale a quello di una presa multipla
 - nessun alimentatore necessario
 - indipendentemente dai sistemi operativi, dalle reti ecc.
- Commutazione automatica
 - nessun tipo di comando necessario
- Elevata potenza
 - scarica la rete dai dati di stampa non necessari
 - la velocità di trasmissione corrisponde alla velocità dei dati del computer max.

Conoscenze di base:

L'interfaccia Centronics locale è il modo più diretto e rapido per raggiungere la stampante con sollecitazione minima delle risorse del sistema. Se le condizioni spaziali lo permettono, dovrebbe essere utilizzato anche questo modo. Con i commutatori W&T la stampante dell'ufficio per più utenti si trasforma in una stampante per postazione di lavoro. Stampando attraverso la rete caricate del tutto inutilmente la rete con dati che servono solo localmente oppure irritate il vostro collega d'ufficio, perché con le vostre numerose stampe che passano attraverso il suo PC gli portate via la potenza del sistema che è assolutamente necessaria.

Dati tecnici

Alimentazione di corrente: dai segnali Centronics
di norma nessun alimentatore esterno necessario

Corrente assorbita: ca. 0,5 mA

Durata di commutazione: impostabile nel range di 5 - 60 secondi

Adattatore 2 computer PC Centronics, #15210

Ingressi: 2x connettori DB25 con ciascuno 2 m di cavo

Uscita: connettore Centronics a 36 poli, commutatore inseribile direttamente sulla stampante

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: ca. 220 g

Dotazione fornita: 1x adattatore 2 computer PC Centronics

Adattatore 2 computer Centronics, #25210

Ingressi: 2x presa Centronics a 36 poli ciascuna con 0,5 m di cavo

Uscita: connettore Centronics a 36 poli, commutatore inseribile direttamente sulla stampante

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: ca. 220 g

Dotazione fornita: 1x adattatore 2 computer Centronics

Adattatore 4 computer Centronics, #25410

Ingressi: 4x presa Centronics a 36 poli

Uscita: presa SUB-D a 25 poli

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm
Peso: ca. 380 g incl. cavo
Dotazione fornita: 1x adattatore 4 computer Centronics
1x cavo stampante per il collegamento della stampante



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)