

Scheda tecnica:

## Adattatore IEEE488 > Centronics



Cod. art.: 32000

Questo articolo purtroppo non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

Collegamento stampante Centronics a interfaccia IEEE488/GPIB

### Proprietà

#### Dati generali

- Nessuna costosa stampante speciale per i misuratori necessaria
- Semplice installazione
  - Indirizzo impostabile o
  - funzionamento listen only possibile

#### Conoscenze di base:

Le stampanti con interfacce Centronics vengono prodotte in quantitativi enormi e risultano pertanto convenienti. Grazie ad adattatori esterni possono essere adattate a qualsiasi interfaccia e di solito l'adattatore dura per varie generazioni di stampanti.

### Dati tecnici

#### Adattatore IEEE488 > Centronics, #32000

Indirizzo primario:	1 - 7 e listen only
Indirizzo secondario:	0.. 2
Dotazione parziale:	AH1, L1
Trasformazione codice:	Commodore > GRASCII selezionabile mediante interruttore DIL o indirizzo secondario
Alimentazione di corrente:	alimentatore a spina fornito in dotazione
Corrente assorbita:	ca. 100 mA
Ingresso:	connettore Amphenol a 24 poli incl. cavo di collegamento di 2 m sull'apparecchio
Uscita:	connettore Centronics a 36 poli, adattatore inseribile direttamente sulla stampante
Alloggiamento:	alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm
Peso:	390 g incl. alimentatore
Dotazione fornita:	1x adattatore HPIB > Centronics 1x alimentatore a spina per applicazione ufficio

#### Adattatore Commodore > Centronics, #92000

Indirizzo primario:	4, 5
Indirizzo secondario:	0, 1, 2, 3 e 7
Modalità operative:	Modalità cursore su/cursore giù Caratteri maiuscoli/minuscoli, modalità trasparente
Alimentazione di corrente:	Cavo per porta cassette fornito in dotazione
Corrente assorbita:	ca. 60 mA
Ingresso:	connettore DIN a 5 poli incl. cavo di collegamento di 2 m sull'apparecchio
Uscita:	connettore Centronics a 36 poli, adattatore inseribile direttamente sulla stampante
Alloggiamento:	alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm
Peso:	190 g
Dotazione fornita:	1x adattatore Commodore > Centronics 1x cavo per porta cassette



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)