

Scheda tecnica:

Adattatore FO <> 20 mA per Siemens S5



Cod. art.: 41015

Questo articolo purtroppo non è più disponibile.

Contatti

Accoppiamento PC/PLC mediante fibra ottica

Proprietà

Dati generali

- Conversione 20 mA a fibra ottica
- Compatibilità connettori per Siemens S5
- Installazione più veloce rispetto a qualsiasi cavo di rame grazie alla presa per fibra ottica brevettata
- Installazione dell'adattatore estremamente semplice:
 - tagliare su misura la fibra ottica possibilmente ad angolo retto con una lama affilata
 - inserire nella presa brevettata dell'adattatore W&T
 - inserire nella centralina di controllo
 - fatto!
- Protezione totale dalle radiazioni di disturbo
- Nessuna impostazione dei parametri di trasmissione necessaria
- Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:
 - maggiore resistenza ai disturbi in ambiente industriale
 - emissione di disturbi più severa per zone abitative e commerciali

Conoscenze di base:

Qualsiasi apparecchio azionato elettricamente produce come obiettivo (ad es. cellulari, radio, TV) o per caduta onde elettromagnetiche. Vengono danneggiati soprattutto altri apparecchi elettronici che possono essere disturbati sensibilmente dalle onde elettromagnetiche, nonostante producano a loro volta onde elettromagnetiche. Questo aspetto viene denominato compatibilità elettromagnetica. La fibra ottica non può ricevere né produrre onde elettromagnetiche. Inoltre determina una separazione di potenziale tra gli apparecchi.

Dati tecnici

Velocità baud:	110 - 115200 baud
Formato dati:	a piacere
Lunghezza della trasmissione:	max. 100 metri
Linee segnale:	RxD+/-, TxD+/- (full duplex)
Alimentazione di corrente:	dall'interfaccia S5
Collegamento 20 mA:	connettore SUB-D a 15 poli, pronto per connettori per Siemens S5
Collegamento fibra ottica:	presa integrata con bloccaggio automatico del cavo di fibra ottica
Temperatura ambiente:	stoccaggio: -40 - +70 °C funzionamento: 0 - +50 °C
Alloggiamento:	alloggiamento connettori SUB-D, 31x55x15 mm
Peso:	ca. 30 g
Dotazione fornita:	1x adattatore fibra ottica <> 20 mA per Siemens S5

[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)