

Scheda tecnica:

Adattatore 20 mA > Centronics, 4+4 Kbyte



Cod. art.: 42008

L'adattatore stampante 42008 è stato sostituito dal modello successivo, con funzionamento compatibile, 42009.

Stampante Centronics all'interfaccia 20 mA

Proprietà

Dati generali

- Collegamento della stampante standard a interfacce industriali
- Rende superflue le costose stampanti speciali
- Adattatore universale
 - Fifo di sicurezza per lente procedure di handshake UNIX
 - Buffer dati di stampa integrato
- Adattatore pratico
 - Riconoscimento automatico dei parametri seriali
- Adattatore elegante
 - Elettronica nascosta in un alloggiamento dei connettori esteticamente bello

Dati tecnici

Velocità baud:	300 - 19200 baud
Formato dati:	7,8 bit di dati, no, even, odd parity
Handshake:	XON-/XOFF
Buffer:	8 Kbyte (4 Kbyte + 4 Kbyte buffer di overflow)
Modalità operative:	a scelta funzionamento attivo o passivo del ciclo di invio e di ricezione
Ingresso:	connettore SUB-D a 25 poli, incl. cavo di collegamento di 2 m sull'apparecchio
Uscita:	connettore Centronics a 36 poli, adattatore inseribile direttamente sulla stampante
Alimentazione di corrente:	alimentatore a spina fornito in dotazione
Corrente assorbita:	tip. 75 mA
Alloggiamento:	alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm
Peso:	425 g incl. alimentatore
Dotazione fornita:	1x adattatore 20 mA > Centronics 1x alimentatore a spina per applicazione ufficio

possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)