





Hoja de datos:

Web-IO 24x Digital 19" OEM

N° de art.: 57632



Lamentablemente este artículo ya no está disponible.

Contacto	
Aplicaciones	
Firmware	
Herramientas	
Instrucciones	
Declaración de conformidad	

Conmutar, supervisar y contar...

Web-IO Digital OEM 19" completa su propio hardware con la posibilidad de controlar, registrar y supervisar las [señales de conmutación](#) a través de [TCP/IP-Ethernet](#). Pone a disposición numerosos servicios de web y de red para notificar los cambios en las entradas o las salidas. La platina Web-IO, en formato europeo de tarjetas, está preparada para las entradas de 19"

Propiedades

Señales de conmutación:

- **24 entradas de conmutación:**
 - Entradas digitales con tecnología de 24V
 - Contador de impulsos de 32 bit
- **24 salidas de conmutación:**
 - Salidas digitales con tecnología de 24V
 - Excitador de corriente hasta 500mA
 - resistente a cortocircuito

Conectividad:

- **Superficie web intuitiva** para un fácil manejo
 - Conmutación de los Output directamente desde la superficie Web
- **Box-to-Box**
 - Reenvío de las señales de conmutación 1:1 a través de la red
- **Alarma y funciones de notificación:**
 - Correo electrónico para enviar las alarmas o como mensaje de estado
 - Consultas / Traps de alarma SNMP
 - Configurar hasta 12 mensajes de alarma
- **Integración dinámica en otras páginas web:**
 - Acceso directo a los valores de las mediciones actuales vía AJAX, JavaScript y Java-Applet
- **Otras interfaces de software para la integración en sus sistemas y bases de datos:**
 - OPC
 - Syslog
 - Zócalos de TCP y UDP, cliente y servidor
 - FTP (Datalogging)
- **Posibilidades de aplicación:**
 - Control remoto y registro de mensajes de fallo
 - Conmutación independientemente de la localización
 - Automatización de viviendas y edificios
 - Supervisión y visualización de procesos
 - Control de luces, puertas y barreras
 - Registro de datos de máquinas (MDE por sus siglas en alemán)
 - Más posibilidades [aquí](#).

Fuente de alimentación:

- 24V a través de la conexión VG96-Backplane

Normativa & Co.:

- **Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:**
 - elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
 - baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3
- 5 años de garantía

 Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Particularidades

Web-IO 24xDigital 19" es un producto OEM y se suministra sin carcasa ni alimentación de corriente. La platina está prevista como complemento o para su integración en proyectos de 19" existentes o en planificación. El integrador planifica y crea por sí mismo el rack de 19", la fuente de alimentación y la placa trasera según la demanda. Por la enorme variedad según los proyectos, W&T no pude ofrecer ningún accesorio adaptado.

Datos técnicos

Conexiones, indicadores y elementos de mando:

Salidas digitales:	24 salidas digitales 6V-30V, 500mA Formación de grupos à 2 salidas Formación de grupos à 4 salidas Corriente máx. de grupo 2A Corriente máx. total 16A resistente a cortocircuito
Entradas digitales:	24 x Digital In, tensión máx. de entrada +/-30V seguro de polaridad dentro de esta gama Umbral de conmutación 8V +/- 1V Corriente "On" = 2,2 mA contador de impulsos de 32 bit integrado
Separación galvánica:	Red de salidas digitales: mín. 4000 V Red de entradas digitales: mín 3000 V Salidas-Entradas digitales: mín. 3000 V
Red:	10/100BaseT autosensing
Alimentación:	12-24V DC (aprox. 100mA@24V)
Conexiones:	1 conector VG96 y 3 de 32 para IO y alimentación 1 RJ45 para red 1 conector DB9 para RS232
Indicaciones:	5 LED de estado 48 LEDs para estados digitales

Transmisión de datos:

Protocolos:	Zócalos TCP y UDP, Cliente y servidor SNMP incl. Traps SMTP envío de E-Mail Servidor OPC Inventarización, direccionamiento de grupos
Tiempos de respuesta:	Tráfico de datos y conexiones: típ. 12ms

Mecánica y otros datos:

Formato:	entrada OEM para técnica de 19" / tarjeta europea 160 x 100mm (l x an) Chapa frontal de aluminio 10TE (50,80mm)
Peso:	aprox. 230 g
Temperatura de almacenaje:	-25°C - 70°C
Temperatura de servicio:	0°C - 60°C
Humedad relativa admisible:	5..95% humedad relativa (no condensante)

Contenido: 1 x Web-IO 24 digital 19" OEM
1 x instrucciones breves
1 x W&T CD de producto

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.



[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)