

Scheda tecnica:

Adattatore RS232 > Centronics, senza corrente



Cod. art.: 82000

EUR 128.00

*Prezzo netto per utilizzatori professionali

- Nel carrello
- Ordina campione
- Richiedi offerta
- Contatti
- Istruzioni

Azionare stampanti parallele su interfacce seriali

L'adattatore 82000 collega stampanti o plotter Centronics con sorgenti di dati RS232, si alimenta attraverso le linee segnale e pertanto non richiede un'alimentazione di tensione aggiuntiva

Proprietà

Interfacce:

- **1 x RS232**
 - direttamente per la porta COM PC a 9 poli
 - per porta COM PC a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11570 fornito in dotazione
 - per porta AUX terminale a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11580 fornito in dotazione
- **1 x Centronics**
 - Connettore a 36 poli integrato nell'alloggiamento dell'adattatore

Management e connettività:

- **Adattatore nel cavo**
 - Elettronica nascosta nell'alloggiamento dei connettori del cavo della stampante
 - Fifo di sicurezza da 7 byte

Alimentazione di tensione:

- **Nessuna alimentazione di tensione supplementare necessaria**

Norme & co.:

- **Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:**
 - elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
 - emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
- **Garanzia di 5 anni**

♥ Esprimate un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni:

Porta seriale:	Interfaccia RS232 presa SUB-D a 9 poli, pronta per connettori per PC incl. cavo di collegamento di 2 m sull'apparecchio
Porta parallela:	connettore Centronics a 36 poli, adattatore inseribile direttamente sulla stampante
Velocità baud:	150 - 19200 baud
Formato dati:	7,8 bit di dati, no, even, odd parity
Handshake:	handshake DTR, XON/XOFF
Buffer:	buffer di invio da 7 byte
Tensione di alimentazione:	nessun alimentatore esterno necessario
Corrente assorbita:	circa 2 mA

Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento: Alloggiamento in plastica 75 x 61 x 20 mm (lung. x largh. x alt.)
Classe di protezione: IP20
Peso: ca. 200 g
Dotazione fornita: Adattatore RS232 > Centronics, senza corrente
Mini Gender Changer, #11570
Mini Gender Changer, #11580

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)