

Hoja de datos:

## Adaptador RS232 para 2 ordenadores



N° de art.: 85211

Este artículo ha sido sustituido por el modelo sucesor **RS232 Adaptador de ordenador múltiple 85603**.

Contacto

Instrucciones

2 PCs se reparten una impresora / Plotter en serie

### Propiedades

#### Datos generales:

- 2 PCs se reparten una impresora / Plotter en serie
- Conmutación automática según el principio "Quien llega primero, se la lleva"
- Posibilidad de conversión de gamas de Baudios y protocolo
  - Todas las interfaces independientemente configurables
  - No necesita manejo
- El canal de retorno de datos permite la conexión bidireccional de periféricos trabajando

---

### Datos técnicos

Gama de Baudios:	50..76.800 Baudios
Caudal de datos:	máx. 38400 Bit/s en la suma del canal de ida y vuelta
Formato de datos:	7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity
Control de flujo:	Handshake de Hardware o protocolo XON/XOFF
Conmutación:	por tiempo, tiempo de conmutación 5 segundos ajustable por EPROM-Patch en otros límites
Conversión de código:	Conversión de código separado en ambas direcciones por EPROM-Patch
Alimentación:	adaptador de red suministrado
Consumo:	aprox. 100 mA
Entradas:	Clavijas SUB-D de 25 pol. incl. 0.5 m de cable, ocupación DTE
Salida:	Enchufe SUB-D de 25 pol. incl. 2m de cable, ocupación DCE
Caja:	Caja de plástico, 124x74x21 mm
Peso:	aprox. 500g incl. unidad de potencia
Contenido:	1x RS232 2 Adaptador para ordenador 1x adaptador de red para uso de oficina

[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
[info@wut.de](mailto:info@wut.de)

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)