

Scheda tecnica:

Commutatore RS232 2 PC > 1 modem



Cod. art.: 85215

Questo articolo purtroppo non è più disponibile.

Contatti 

2 PC condividono un modem

Proprietà

Dati generali:

- **2-4 PC condividono un modem**
- **Commutazione automatica in base al principio "Chi prima arriva, ottiene la linea"**
- **Compatibilità con tutte le applicazioni dati, FAX e on-line**
- **Supporto di tutte le linee di stato**
- **Funzionamento sicuro indipendentemente dalla combinazione modem/software utilizzata**
- **Applicazione ugualmente facile come con un connettore doppio**
 - nessun alimentatore
 - nessun comando
- **Le chiamate in entrata vengono sempre inoltrate al PC1**

Conoscenze di base:

Non importa se volete inviare fax con il modem, navigare in Internet o utilizzare altri servizi on-line: il modem viene sempre utilizzato per i cosiddetti "collegamenti in uscita". Ossia create il collegamento a partire dal vostro PC innanzitutto mediante selezione di un numero di telefono. In questo caso è attiva la commutazione automatica. Il caso contrario, ossia ricevere "chiamate in entrata", è opportuno solo in determinate circostanze:

1. gestite voi stessi una casella di posta; 2. ricevete fax, ma dovete sempre avere accesso il vostro PC; 3. ricevete dati dopo esservi accordati di volta in volta. Questi casi vengono rilevati mediante un'assegnazione fissa delle chiamate in entrata a un determinato PC.

Dati tecnici

Dati comuni

Velocità baud:	0 - 115200 baud
Formato dati:	a piacere
Segnali:	vengono supportati tutti i segnali RS232
Alimentazione di corrente:	dai segnali RS232, nessun alimentatore necessario
Corrente assorbita:	ca. 3 mA per ingresso RS232
Tempo di arresto:	impostabile: 20, 40, 60, 80 secondi
Alloggiamento:	alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm
Peso:	ca. 150 g incl. cavo

2 PC > 1 modem, #85215

Ingressi:	2 x presa SUB-D a 25 poli
Uscita:	connettore SUB-D a 9 poli

Dotazione fornita: 1x commutatore RS232 2 PC > 1 modem
1x cavo RS232 per il collegamento del
modem, lunghezza 2 metri, tipo 11982

4 PC > 1 modem, #85410

Ingressi: 4 x presa SUB-D a 25 poli

Uscita: connettore SUB-D a 9 poli

Dotazione fornita: 1x commutatore RS232 4 PC > 1 modem
1x cavo RS232 per il collegamento del
modem, lunghezza 2 metri, tipo 11982



[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)