

Hoja de datos:

RS232 Adaptador de ordenador múltiple



N° de art.: 85604

Lamentablemente este artículo ya no está disponible.

Instrucciones 

2 fuentes de datos - un dispositivo periférico

El Multi Computer Adapter permite conectar dos fuentes de datos seriales con un dispositivo periférico. La conmutación entre los dos emisores está automatizada por medio de temporizador.

Propiedades

Interfaces:

- 3 interfaces RS232/422/485, conector SUB-D de 9 polos

Gestión y conectividad:

- 2 ordenadores se reparten un terminal de serie:
 - Impresora
 - Plotter
 - Escáner manual
 - Lectora de tarjetas
 - etc...
- Modos de conmutación:
 - conmutación automática según el principio "El primero que llega, elige"
 - conmutación manual con teclas directamente en el aparato
 - y envío simultáneo de todos los datos del puerto Master a ambos puertos Slave con canal de retorno automáticamente conmutante (modo de Splitter)
- El canal de retorno de datos permite la conexión de aparatos periféricos que trabajan bidireccionalmente
- Todas las interfaces independientemente configurables
- Posibilidad de conversión de gama de baudios, formato de datos y protocolo Handshake
- Ayudas integradas de diagnóstico y puesta en servicio: Dump de ajuste

Fuente de alimentación:

- Alimentación externa
 - Rango de tensión ampliado hasta 24V

Normativa & Co.:

- Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
 - elevada resistencia a las interferencias para entornos industriales
 - baja emisión de interferencias para zonas de vivienda y comerciales
- 5 años de garantía

 Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Conexiones e indicadores:

Interfaces de serie: 3 RS232/422/485 (puerto A, B y C: conector)
todos los puertos configurables independientemente entre ellos

Señales soportadas: RxD, TxD, CTS, DTR

Gama de Baudios: de 150 a 115.200 baudios

Formato de datos: 7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity
Control de flujo: Handshake de Hardware o protocolo XON/XOFF
Modos operativos: Conmutación dirigida por tiempo, conmutación manual y envío simultáneo de todos los datos del puerto Master a ambos puertos Slave
Tiempos de conmutación: 5s, 15s, 30s, 120s
Alimentación: 12..24V tensión continua/alterna
Consumo: Típ. 25 mA a 24V DC
Conexión de abastecimiento: Clema de rosca insertable, muescas 5,08mm Rotulación "L+" y "M"

Carcasa y otros datos:

Caja: Caja de plástico, 105 x 75 x 45mm
Peso: aprox. 150g
Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C, servicio: 0..+60°C
Humedad relativa admisible: 0..95% humedad relativa (no condensante)
Contenido: 1 Multi Computer Adapter



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)