

Datenblatt:

## Interface Centronics > RS232



Artikel-Nr.: 28000

**EUR 218,00**\*Nettopreis für  
gewerbliche Anwender 

### Serielle Drucker weiterverwenden

Das Interface 28000 erlaubt den unidirektionalen Anschluss von RS232-Peripheriegeräten an Rechner, die lediglich über eine parallele Druckerschnittstelle verfügen.

## Eigenschaften

### Schnittstellen:

- **1 x RS232-Ausgang**
  - 25-poliger SUB-D-Stecker mit DTE-Belegung
- **1 x Centronics-Eingang**
  - 36-polige Centronics-Buchse

### Management & Konnektivität:

- **Serielle Drucker weiterverwenden**
- **Universell einsetzbar:**
  - Datenrate bis 76800 Baud
  - einstellbares Datenformat
  - wahlweise Hardware-Handshake oder XON/XOFF-Protokoll

### Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
  - über mitgeliefertes Steckernetzteil

### Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
  - hohe Störfestigkeit für industrielles Umfeld
  - geringe Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:  
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

---

## Technische Daten

### Anschlüsse und Anzeigen:

Paralleler Port:	36-polige Centronics-Buchse mit 50cm Anschlusskabel am Gerät
Serieller Port:	RS232-Schnittstelle 25-poliger SUB-D Stecker im Gehäuse
Baudrate:	150 .. 76800 Baud
Datenformat:	7,8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
Handshake:	DTR- oder XON/XOFF-Handshake
Versorgungsspannung:	5V DC
Stromaufnahme:	ca. 60mA
Versorgungsanschluss:	Klinkenstecker, 2,5mm Durchmesser
Anzeigen:	1 LED Power

## Gehäuse und sonstige Daten:

Gehäuse:	Kunststoff-Gehäuse, 124 x 74 x 21mm (L x B x H)
Schutzklasse:	IP20
Gewicht:	425g inkl. Netzteil
Umgebungstemperatur:	Lagerung: 0..+70°C Betrieb: 0..+40°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	5..95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang:	Interface Centronics > RS232 Steckernetzteil für Büro-Anwendung

---

## Zubehör

\*Netto Einzelpreis für  
gewerbliche Anwender

### Kabel- und Stecker-Zubehör

PC Parallel Printer Cable, 2m

11822

9,50€



\* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestraße 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)